

35 kV 电缆，1km，试验电压 52 kV，交流耐压谐振升压装置

DAXZ-GP -216kVA/54kV 调频式串联谐振试验装置

关键词

工频谐振、工频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置、耐压试验装置、发电机耐压试验装置

概述

本变频调感谐振试验系统针对 11kV/30MW 水轮发电机的交流耐压试验设计制造

摘要

方案型号：DAXZ-GP -216kVA/54kV

方案名称：调频式串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/104/index.html>

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象

1. 发电机交流耐压试验，出口电压 $\leq 13.8\text{kV}$ ，最高试验电压 21kV ，单相对地电容量 $\leq 1\mu\text{F}$ 。
2. 35kV 电缆， 1km ，试验电压 52kV ，电容量 $\leq 1.9\mu\text{f}$ 。

二、系统主要技术参数及功能

1. 额定容量： 216kVA ；
2. 额定电压： 54kV ； 27kV ；
3. 额定电流： 4A ； 8A ；
4. 工作频率：工频 50Hz ；
5. 输出电压波形畸变率： $\leq 0.5\%$ ；
6. 允许连续工作时间：额定负载下 60min ；
7. 额定负载下连续运行 60min 后温升 $\leq 65\text{K}$ ；
8. 装置自身品质因数： $Q \geq 30$ ；
9. 系统测量精度：有效值1级；
10. 输入电源：三相 380V 电压，频率为 50Hz ；
11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；
12. 环境温度： $-15\text{°C} - 40\text{°C}$ ，相对湿度： $\leq 90\%RH$ ，海拔高度 ≤ 1000 米；

三、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997	《高电压试验技术》

四、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-40kVA//2.5kV/0.4kV **1 台**

- a) 额定容量：40kVA；
- b) 输入电压：400V，单相；
- c) 输出电压：2.5kV
- d) 结 构：干式
- e) 重 量：约 135Kg；
- f) 额定运行 60 分钟后线圈对空气温升：≤65K；

2. 变频电源 DAXZ-GP -40kW/380V **1 台**

- g) 额定输出容量：40kW
- h) 工作电源：380V，工频
- i) 输出电压：0 - 400V，单相，
- j) 额定输入电流：100A
- k) 额定输出电流：100A
- l) 输 出 波 形：正弦波
- m) 电压分辨率：0.01kV
- n) 电压测量精度：0.5%
- o) 频率调节范围：30 - 300Hz
- p) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- q) 频率稳定度：0.1%
- r) 运 行 时 间：额定容量下连续 60min
- s) 额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K；
- t) 噪 声 水 平：≤50dB
- u) 可实现以下功能
 - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制，操作功能得到优化，操作简单
 - 2) 自动扫频，寻找谐振点。频率范围 20-300Hz，可手动设置扫频范围，扫频最大耗时 3 分钟(全频扫)。频率分辨率 0.1Hz
 - 3) 自动试验，用户可设置试验程序，系统自动按设置的程序完成试验过程
 - 4) 自动试验时，自动跟踪系统的谐振状态，当谐振状态发生变化，超过设置的区域时，

系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。

- 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
- 6) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
- 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
- 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
- 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
- 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - 1) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - 2) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - 3) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
 - 4) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变, 不损坏, 紧固件不松动
- 12) 外观及操作界面充分采用人性化设计, 美观大方, 操作简便

1. 电抗器 DK-108kVA/27kV 2 台

- a) 额定容量: 108kVA;
- b) 额定电压: 27kV;
- c) 额定电流: 4A;
- d) 电感量: 21H;
- e) 品质因数: $Q \geq 30$;
- f) 结 构: 干式;
- g) 数 量: 1 台;
- h) 重 量: 约 75Kg ;

2. 分压器 FR-60kV

1 台

- a) 额定电压：60kV；
- b) 测量精度：交流有效值 1.5 级；
- c) 介质损耗： $\text{tg}\sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 分压比：1000：1，
- e) 分压比误差： $\leq 1.0\%$ ；
- f) 重 量：约 10Kg；
- g) 结 构：铝合金外包装。

五、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-40kVA/2.5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-GP-40kVA/380V	台	1	
3	电抗器	DK-108kVA/27kV	台	2	
4	分压器	FR-60kV	台	1	
5	试验联结线		套	1	

（二）备品备件及相关资料一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	